



Strona internetowa: www.SRT-RC.com
 Skrzynka pocztowa: info@srt-rc.com
 Sprzedaż: sales@srt-rc.com Dział
 techniczny: technical@srt-rc.com


Star Refined Technology co.,Ltd
 Adres: 09F 0902, budynek Jin Rong, aleja Xlapu,
 Huizhou, Guangdong, Chiny Biuro sprzedaży w Chinach
 Sprzedaż: 86+18129689516

Serwo standardowe SRT (Min6)

Serwomechanizm SRT Standard zapewnia zakres ruchu i kontrolę położenia w zakresie 180° dla Twojego projektu. Doskonale nadaje się do animatroniki i aplikacji o idealnej skali.

GŁÓWNE CECHY

- Specjalne serwo Pancar 1/12
- Serwomechanizmy obsługują różne tryby ultrawysokiej prędkości, takie jak SSR, SFR, SXR, SR.
- Niesamowita wydajność i niskie zużycie energii
- 2 μ s martwego pasma
- 1-letnia ograniczona gwarancja



PRZEGLĄD

Najnowsza generacja serwomechanizmów SRT zapewnia wydajność niezbędną w pojazdach w skali od 1/10 do 1/12. To serwomechanizmy o standardowym rozmiarze do zastosowań wysokonapięciowych do 8,4 V, w obudowie całkowicie metalowej, zapewniającej najwyższą wydajność w skali 1/12. Wszystkie te serwomechanizmy charakteryzują się innowacjami SRT, takimi jak odłączane przewody, które umożliwiają dostosowanie długości i ułatwiają konserwację, oraz metalowe uchwyty mocujące serwomechanizmy, które utrzymują je na miejscu nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Notatki dotyczące wymagań zasilania

Producent podaje napięcie 6,0–8,4 V DC dla tego serwomechanizmu. Uważamy jednak, że serwo toleruje baterię 9 V przez bardzo krótkie okresy bez obciążenia, co jest wykorzystywane w niektórych ćwiczeniach z serii samouczków „Stamps in Class”. (Przy świeżych bateriach mogą występować lekkie drgania; nie powoduje to uszkodzenia). Nie należy używać tego serwomechanizmu z niestabilizowanym zasilaczem ściennym ani ze regulowanym zasilaczem ściennym o napięciu przekraczającym 8,4 V DC.

Pobór prądu serwomechanizmu może gwałtownie wzrosnąć pod obciążeniem. Upewnij się, że zasilacz i regulator napięcia w Twojej aplikacji są przygotowane do dostarczenia odpowiedniego prądu dla wszystkich używanych serwomechanizmów. Nie próbuj zasilać tego serwomechanizmu bezpośrednio z pinów Vdd lub Vin modułu BASIC Stamp ani żadnego mikrokontrolera; nie podłączaj linii Vss serwomechanizmu bezpośrednio do pinu Vss modułu BASIC Stamp ani żadnego mikrokontrolera.

Zastosuj warunki środowiskowe

Zakres temperatur przechowywania: -20°C~60
°C Zakres temperatury pracy: -10°C~50°C Zakres
napięcia roboczego: 6,0 V~7,4 V~8,4 V

Standardowe środowisko testowe

Wszystkie badania kontrolne należy wykonywać w warunkach normalnej temperatury i wilgotności, tj. 25±5°C.°Ci wilgotność względna 65±10%,ocień charakterystykę zgodnie z tymi standardowymi warunkami testowymi.

Specyfikacja elektryczna (funkcja wydajności)

przedmiot	6,0 V	7,4 V	8,4 V
Prędkość robocza (bez obciążenia)	0,08 sek./60°	0,07 sek./60°	0,062 sek./60°
Prąd roboczy bez obciążenia (od wolnego do szybkiego)	300 mA	300 mA	400 mA
Moment obrotowy zatrzymania (przy zablokowaniu)	6,8 kg-cm	8,0 kg-cm	9,0 kg-cm
Prąd zatrzymania (w stanie zablokowanym)	1400 mA	1700 mA	1800 mA
Prąd jałowy (w stanie spoczynku)	50 mA	50mA	50mA

Uwaga: Definicja elementu to wartość średnia, gdy serwo pracuje bez obciążenia

Specyfikacja mechaniczna

Przedmiot	Standard
Materiały przekładni	7075 Aluminium
Waga	18 ± 1 g
Kąt graniczny	180° ± 10°
Grubość przewodu łączącego	# 28 AWG 0,08*60
Długość przewodu złącza	170 ± 5 mm
Wielowypust przekładni rogowej	ψ5,9*25T
Typ rogu	Pojedynczy, podwójny
Współczynnik redukcji	1/369
Typ silnika	Silnik bezrdzeniowy

Specyfikacja sterowania

Przedmiot	Standard
System sterowania	Modyfikacja szerokości impulsu
Typ wzmacniacza	333Hz cyfrowy kontroler
Podróże operacyjne	90° (1000→(2000 μsek)
Pozycja neutralna	1500 μsek
Szerokość pasma martwego	2 μsek
Kierunek obrotu	Zgodnie z ruchem wskazówek zegara (gdy 1500→(2000 μsek)
Zakres szerokości impulsu	800→2200 μsek
Maksymalna podróż	Okolo 140°(gdy 800→(2200 μsek)

Kontrola wyglądu

Wygląd: Brak uszkodzeń wpływających na dozwolone funkcje

Rysunek konturowy: Wymiary patrz poniżej

* mm

